ZANGENSTROMWANDLER

Füllen Sie die Kästchen in der Reihenfolge der Kriterien 1 2 3 4 5 6 aus. Benutzen Sie dazu die Tabelle unten für Sondermodelle (Fehlerstromzangen, Zangen für Oszilloskope, Prozessströme) oder auf der gegenüberliegenden Seite für Standard-Messzangen AC oder AC/DC ....

6 KRITERIEN = 6 FARBEN

Folgen Sie den Farbmarkierungen

.... und Sie finden automatisch die für Ihre Zwecke am besten geeignete Messzange!

AC/DC-Strommessung

		EINGANG						AUSGANG / ANSCHLUSS					BESONDERHEITEN							
		Messumfang (1)																		
Serie	Modell	Sehr geringe Ströme	Kleine Ströme	Mittlere Ströme	Hohe Ströme	~ (AC)	⎓ (DC)	Strom	Spannung	Kabel Ø 4 mm Sicherheitsstecker (2)	Ø 4 mm Buchsen	BNC (Koaxialstecker)	Übersetzungsverhältnis (Eingang / Ausgang)	Ausgang mit Überspannungsschutz	Automatischer DC-Nullabgleich	Für Leistungsmessung (geringe Phasenverschiebung)	Betriebsfrequenz Hz	Typische Genauigkeit (3)	Best.-Nr	Zubehör Netzadapter Best.-Nr
	K1	1 mA...4,5 A DC 1 mA...3 A RMS 1 mA...4,5 A Spitze				●	●		4,5 V DC 3 V RMS 2 V Spitze	●			1 mA/1 mV				DC...2 kHz	≤ 1%	P01.1200.67	P01.1019.66
	K2	0,1...450 mA DC 0,1...300 mA RMS 0,1...450 mA Spitze				●	●		4,5 V DC 3 V RMS 2 V Spitze	●			1 mA/10 mV				DC...1,5 kHz	≤ 1%	P01.1200.74	P01.1019.66
	E1N	0,05...2 A DC 0,05...1,5 A AC 0,5...150 A AC/DC				●	●		2 V DC 1,5 V AC 150 mV AC/DC	●			1 A/1 V 1 A/1 mV				DC...2 kHz DC...8 kHz	≤ 2% ≤ 1,5%	P01.1200.30A	P01.1019.65
	E3N	0,05...10 A Spitze 1...100 A Spitze				●	●		1 V Spitze			●	1 A/100 mV 1 A/10 mV				DC...100 kHz	≤ 3% ≤ 4%	P01.1200.43A	P01.1019.65
	E6N	5 mA...2 A DC 5 mA...1,5 A AC 20 mA...80 A AC/DC				●	●		2 V DC 1,5 V AC 0,8 V AC/DC	●			1 A/1 V 1 A/10 mV				DC...2 kHz DC...8 kHz	≤ 2% ≤ 4%	P01.1200.40A	P01.1019.65
	PAC10	0,5...400 A AC 0,5...600 A DC				●	●		600 mV AC/DC	●			1 A/1 mV				DC...5 kHz	≤ 2%	P01.1200.70	P01.1019.67
	PAC11	0,2...40 A AC 0,4...60 A DC 0,5...400 A AC 0,5...600 A DC				●	●		600 mV AC/DC	●			1 A/10 mV 1 A/1 mV		●		DC...10 kHz	≤ 1,5% ≤ 2%	P01.1200.68	P01.1019.67
	PAC12	0,2...60 A Spitze 0,4...60 A DC 0,5...600 A Spitze 0,5...600 A DC				●	●		600 mV AC/DC			●	1 A/10 mV 1 A/1 mV		●		DC...10 kHz	≤ 1,5% ≤ 2%	P01.1200.72	P01.1019.67
	PAC 20	0,5...1000 A AC 0,5...1400 A DC				●	●		1,4 V AC/DC	●			1 A/1 mV				DC...5 kHz	≤ 2%	P01.1200.71	P01.1019.67
	PAC 21	0,2...100 A AC 0,4...150 A DC 0,5...1000 A AC 0,5...1400 A DC				●	●		1,4 V AC/DC	●			1 A/10 mV 1 A/1 mV		●		DC...10 kHz	≤ 1,5% ≤ 2,5%	P01.1200.69	P01.1019.67
	PAC 22	0,2...150 A Spitze 0,4...150 A DC 0,5...1400 A Spitze 0,5...1400 A DC				●	●		1,4 V AC/DC			●	1 A/10 mV 1 A/1 mV		●		DC...10 kHz	≤ 1,5% ≤ 2,5%	P01.1200.73	P01.1019.67

(1) Der obere Wert entspricht 120% des max. Nennwerts (2) AC-Signale werden durch Dioden gerichtet (3) bei Bezugsbedingungen / Einzelitäten auf Anfrage

CHAUVIN® ARNOUX